PM844-A

Strömförsörjningsaggregat switchat, 12 VDC, 4 A, Strömuttag 4 A kontinuerligt, med felutgångar

PM844-A

PM844-A är ett switchad nätaggregat med reservdrift lämpliga för olika användningsområden, då framför allt för inbrottslarm. Den har utrymme för ett 18 Ah batteri. Nätaggregaten klarar en kontinuerlig belastning på 4 A plus 0,5 A för laddning av batteri.
Den switchade strömförsörjningen säkerställer lägre driftskostnader, genererar mindre värme och är kompakt och har utrymme för extra kort och kablar. Dessutom förenklar den modulära konstruktionen allt underhåll som krävs.

Installationsvänlig

PM844-A är monterad i en egen box lämplig för montering på vägg. Två lysdioder, synliga även när luckan är stängd, indikerar att nätspänning finns eller batteri urkopplad.

Väl skyddad

I den pulverlackerade stålkapslingen, med en tjocklek av 1,2 eller 1,6 mm, återfinns elektronik och ackumulatorer som även skyddas mot öppning av en sabotagekontakt.



Detaljer

- Kontinuerlig full märkström för belastning
- Extra 0.5 A för batteriladdning
- Hög verkningsgrad vilket ger lägre driftkostnader och lägre temperatur
- Moduluppbyggd för enkel underhåll och installation
- Kortslutningsskyddad och överbelastningskyddad på spänningsutgången
- Sabotageskyddad
- 2 felutgångar
- Indikering för nätfel
- Indikering för batterifel

PM844-A

Strömförsörjningsaggregat switchat, 12 VDC, 4 A, Strömuttag 4 A kontinuerligt, med felutgångar

Tekniska specifikationer

Output

Power output voltage	13,8 VCC
Power output current mains	4 A

Physical

Colour	Hvid
Form factor	Stål kabinet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57