PM861

Strömförsörjningsaggregat, switchat, 24 VDC, 1 A, Felutgång, Strömuttag 0,5 A kontinuerligt

Allmänt

Denna effektiva strömförsörjning är idealisk för användning i CCTV-, passer- och icke godkända brandlarmanläggningar.

Med en reglerad 27,6 VDC utgång levereras kontinuerlig full märkström 0,5 A, plus ytterligare 0,5 A för laddning av två stycken 12 V backup batterier.

Den högeffektiva switchade konstruktionen garanterar låga driftskostnader, genererar mindre värme och med ett litet kretskort ökar utrymmet för ytterligare PCB eller kablar i kapslingen. Den modulära konstruktionen förenklar underhållet.



Detaljer

- Nät- och felindikeringar
- Urladdningsskydd
- Sabotageskyddad
- Felutgång
- Säkringar för nät- och utspänning
- Kapsling av pulverlackerad metall

PM861

Strömförsörjningsaggregat, switchat, 24 VDC, 1 A, Felutgång, Strömuttag 0,5 A kontinuerligt

Tekniska specifikationer

Output

Power output voltage	27.6 VDC
Power output current mains	1 A

Physical

Colour	Weiß
Form factor	Stahlschrank

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57