EST-PSM48

Stromversorgungsmanager (Netzteilmanagement), 19", 230 VAC, 8 x 48 VDC Ausgänge - jeder Ausgang max. 30 A, 4 DC Eingänge, max. 4 x EST-PS4880, schwarz, VDE 0828/EN60849,

Allgemein

Der EST-PSM48 Power Supply Manager ist für die Verteilung der Gleichstromversorgung von Netzteilen (PSU) und einer Pufferbatterie ausgelegt. Das Gerät steuert die Batterieladung und verteilt die Stromversorgung auf alle VES-Geräte (Voice Evacuation System) mit maximal 60 A. Wenn das System eine Notstromversorgung verwendet, beträgt die gelieferte Leistung 3,2 kW (48 V).



Das Gerät entspricht den Normen EN 54-4 VES sowie den Normen EN 12101-10 für Rauch- und Wärmekontrollsysteme.

Als Hauptquelle für die Energieverteilung verwendet der Manager externe Module mit 800 W (EST-PS48800) für 48 V.

Als Quelle für die Standby-Stromversorgung wird die Batteriebank mit einer Kapazität von bis zu 200 Ah verwendet.

EST-PSM48 arbeitet mit der 4 x 12 V VRLA-Batteriebank zusammen. Es hält die Bank im geladenen Zustand, sorgt für eine Temperaturkompensation der Ladeparameter und überwacht den Serienwiderstand der Batterie und ihrer Verkabelung gemäß Anhang A2 der Norm EN 54-4.

EST-PSM48 arbeitet mit bis zu 4 Modulen von EST-PS4880-Netzteilen zusammen. Der Manager sorgt für eine sichere Verbindung zum Zwecke des Parallelbetriebs und überwacht die Ausgangsparameter jedes Netzteils.

Der EST-PS48800 ist für die Montage in einem speziellen EST-PF4-Netzteilrahmen vorgesehen. Die Elemente des Systems sind für die Montage in einem 19-Zoll-Rack vom Typ IP30 vorgesehen.

EST-PSM48

Stromversorgungsmanager (Netzteilmanagement), 19", 230 VAC, 8 x 48 VDC Ausgänge - jeder Ausgang max. 30 A, 4 DC Eingänge, max. 4 x EST-PS4880, schwarz, VDE 0828/EN60849,

Technische Spezifikationen

Electrical

Power consumption	885 W max. (3.85 A)

Physical

Physical dimensions	482 x 85 x 443 mm (B x H x T)
Net weight	7.2 kg
Type of mount	19" rack

Environmental

Operating temperature	-5 bis +40°C
IP rating	IP30

Regulatory

Certification	EN54-4
Standards	EN12101-10

Elektrische Eigenschaften:

Wirkungsgrad bei Nennleistung	>90%
DC Eingang	4; Schraubklemmen; dediziertes Netzteil EST-PS48800
DC-Eingangsschutz	4 x 20 A, 58 VDC
DC Ausgänge	8 x 48 V, jeder Ausgang maximal 30 A (insgesamt für alle 8 Ausgänge max. 63 A)
Zusammenfassende maximale DC-Ausgangslast (24 V und 52 V)	3200 W
Ladestrom	max. 14 A
Ladespannung	54.6 V ± 0.6 V (bei 25°C)
Maximaler Widerstand von Verkabelung und Sicherungen	10 mΩ
Maximaler serieller Gesamtwiderstand von Kabeln, Sicherungen und Batterien	28 bis 100 mΩ

Physikalische Daten:

Maximale Konfiguration	1 x EST-PSM48 - Netzteilmanager 4x EST-PS4880 - Netzteil 1x EST-PF4 - Netzteilrahmen
Batterie (Typ)	4 Stück, VRLA 12 V, 15 bis 200 Ah

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Control	EST-PS48800	Netzteil, 230 V, 50/60Hz, 3,85A, 800 W max. Verstärkerleistung, Störungs-LED-Anzeige, DC-Ausgang 52 VDC max. 15,4 A, 4 x VLRA 12 V 15-200 Ah, EN12101-10, EN54-4

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Control	EST-PSM48	Stromversorgungsmanager (Netzteilmanagement), 19", 230 VAC, 8 x 48 VDC Ausgänge - jeder Ausgang max. 30 A, 4 DC Eingänge, max. 4 x EST-PS4880, schwarz, VDE 0828/EN60849, EN12101-10, EN54-4

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.