2010-2F2-MB

2X-Austauschplatine 2 Ringe

Austauschplatine

Die Austauschplatine ist das Mainboard der 2X-Brandmeldezentrale. Die Austauschplatine ist nur für Servicezwecke gedacht und kann ohne Zubehör nicht eingesetzt werden.

2 Ring für 2X-F2-FB2-(S).46

Übersicht

Brandmeldezentralen der 2X Baureihe verfügen bei der Signalverarbeitung über die Geschwindigkeit und die Funktionalität von intelligenten "high-end" Gefahrenmeldesysteme für kleine und mittelgroße adressierbare Anwendungen. Die Zentralen sind mit einem zeitgemäßen, attraktiven Design ausgestattet, welches sich nahezu in je Umgebung integrieren lässt. Die Verwendung hochwertiger Plastikmaterialien ermöglicht zudem eine Lackierung mit jeder Farbe sowie auch das einfache Entfernen der Elektronik. Die leicht gebogene Abdeckung mit den intuitiv dunkel gestalteten Bedienungselementen und das EN54 konforme graphische LCD-Display bieten ein unvergleichliches Flair. Die Hauptbedienungselemente sind klar gekennzeichnet und werden bei Auswahl durch den zentral angeordneten Auswahl-Drehknopf optisch klar hervorgehoben.

Durch die adressierbare Detektion und eine vollständige, einfach zu konfigurierende Anzahl von optionalen Erweiterungen und Modulen, USB und-Ethernetanbindung® eignen sich diese einfach und schnell zu programmierenden Systeme gleichwohl für kleinere und mittelgroße Brandmelde-Errichterfirmen.

Die Zentrale

Die Brandmeldezentralen werden in der lokalen Sprache geliefert, mit Benutzerinterface, Hauptmelderbedieneinheit und 2 Ring, der bis zu 256 Geräte in 128 Meldegruppen unterstützt und verfügen standardmäßig über 4 überwachte Signalgeber/ Hauptmelder Ausgänge, welche sich auch als frei programmierbare Ausgänge konfigurieren lassen. Zusätzlich verfügen die Zentralen über 2 konventionelle Relaisausgänge und 2 überwachte Ausgänge, die paarweise der Brand-und Störungssignalisierung dienen und über 2 benutzerkonfigurierbare Eingänge, die für Überwachungs-und Steuerungszwecke verwendet werden können

Anerkennungen & Prüfzeichen

- CE / CPD / EN54-2 / EN54-4
- NEN2535 / NBNS21-100 konform
- BS5839-1 konform
- VdS and LPCB zertifiziert
- WEEE / RoHS konform



Einzelheiten

- 2 Ring mit bis zu 128 Meldegruppen und Hauptmelderbedieneinheit
- Auto-Konfiguration und regionaler Inbetriebnahmemodus
- Ethernet-Port mit TCP/IP für Fernwartung und Programmierung
- Alle Anschlussklemmen steckbar
- 3 USB Ports mit Memory-Stick Unterstützung
- 3 RS232 Schnittstellen
- 24 V DC Nebenmelderversorgung mit Resetfunktion
- VdS Anerkennung: G 210005

2010-2F2-MB
2X-Austauschplatine 2 Ringe

Technische Spezifikationen

General

Maximale Systemkapazität (Anzahl der Geräte)	bis zu 16384
Netzwerkgröße (Knoten)	bis zu 64

Loop

Maximale Ringkapazität	2

Zone

Maximale Meldergruppenkapazität	bis zu 512

Physical

Formfaktor	Autonome
Montage	Im Schrank

Regulatory

Kompatibilität	CPD, RoHS, WEEE
Zertifizierung	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.