ATS1235

ATS1235 RF-mottagare 868 Gen 2 – med plastkapsling Utökar Advisor Advanced med 32 trådlösa sektioner.

ATS1235 trådlösmottagare DGP

ATS1235 är en 868 MHz Gen 2 trådlös mottagare som används för att utöka ATS Master och Advisor Advanced med trådlösa enheter, 16 respektive 32 stycken.
Enheten tar emot information från ett stort antal av KGS´s 868 MHz Gen 2 detektortyper som programmeras till enheten.

Mottagarens egenskaper

ATS1234 kan känna av noll- eller "döda" signaler för att minimera radiotrafiken och har en nominell räckvidd på 400 m i fri sikt.

Avancerade fuktioner

Om döda punkter ska elimineras kan en 868 MHz Gen 2 repeater användas. Spänningsmatas från databussen eller från externt nätaggregat.



Detaljer

- Utökar ATS Master med 32 enheter
- Utökar ATS Advanced med 16 enheter
- Med användning av KGS´s "Learn Mode" 868 MHz trådlösa detektorer
- Kan placeras upp till 1 500 meter från centralapparaten ATS vid användning av kabel CAT52/54
- Kan urskilja signaler för att minimera avsaknad av signal eller "noll"-signaler och har en nominell mottagarräckvidd på 400 m
- Om "döda" punkter behöver elimineras kan repeater 868 MHz användas
- Spänningsmatas från ATS centralen busspänning eller från externt nätaggregat
- Bärbara knappar kan programmeras så att användare kan till- och frånkoppla eller styra reläer
- För att fjärröppna och stänga garagedörrar såväl som att till- eller frånkoppla ett kontors säkerhetssystem

ATS1235

ATS1235 RF-mottagare 868 Gen 2 – med plastkapsling Utökar Advisor Advanced med 32 trådlösa sektioner.

Tekniska specifikationer

General

Expander type	Drahtloser Expander
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

System

Addressing	Dip-Schalter

Wireless

Operating frequency	868 MHz AM
Wireless open-air range	400 m

Electrical

Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Indoor (allgemein)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grad 2

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57