# STX2405-E

## EN 54-4 zugelassenes 24 V 5 A Netzteil, im Gehäuse

### Allgemein

Die Netzteilserie STX24xx steht für EN54-4 anerkannte Netzteile und ist speziell für die Brandmeldetechnik und für alle anderen 24VDC Anwendungen geeignet. Der geregelte 27,6VDC Ausgang liefert je nach Modell bis zu 5,0 A, wobei 0,85 A für die Ladung der Batterien zur Verfügung steht. Der Ausgang ist Kurzschlussfest, egal ob er von den Batterien oder vom Netz gespeist wird. Zum Schutz der Batterien werden diese ständig aktiv überprüft und entsprechend Ihres Zustands geladen. Dazu gehört die Temperatur gesteuerte Ladung und der Tiefentladeschutz. Das Gehäuse bietet einen Stellplatz für zwei 18Ah Batterien. LED Anzeige an der Front für Betrieb, Ausgangs-, Batterie- und Ladespannungsfehler.



### Einzelheiten

- Anerkannt nach EN54-4:1997, A1:2002 & A2:2006 und CPR zugelassen
- Elektronischer Überlastschutz
- Tiefentladeschutz
- Erhältlich in den Versionen 1A, 2A, 5A oder 10A
- EcoCharge Technology

# STX2405-E

## EN 54-4 zugelassenes 24 V 5 A Netzteil, im Gehäuse

## Technische Spezifikationen

### Output

| | |
|---|---|
| Output Current | 5 A |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Weiß |
| Material | Stahl |

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Batteries | BS127N | Battery, 12 V, 7.2 Ah (nur für Brandmeldetechnik! Für alle anderen Gewerke nutzen Sie bitte BS127N-A) |
| Batteries | BS127N-A | Versiegelte Bleibatterie, 12 V, 7,2 Ah, für Einbruch-/Video-/Zutrittskontrolle, VdS-Nr. G 117025 |
| Batteries | BS131N | Akku, 12 V, 18 Ah, VdS-Nr: G 115035 |
| Power Supplies | STX2401-C | EN 54-4 zugelassenes 24 V 1 A Netzteil, im Gehäuse |
| Power Supplies | STX2402-E | EN 54-4 zugelassenes 24 V 2 A Netzteil, im Gehäuse |
| Power Supplies | STX2410-E | EN 54-4 zugelassenes 24 V 10 A Netzteil, im Gehäuse |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.