PM844-A

Alimentation en coffret, 4 A, 12 VDC, peut recevoir 1 batterie 12 V / 17 Ah (BS131NS3), dimensions coffret 355 x 330 x 80 mm

Présentation

Le nouveau bloc d'alimentation 4A PM844-A est ""prêt-à-installer"", conception efficace avec un commutateur de mode dans un coffret en acier.
Bloc d'alimentation idéal pour les applications de prévention des intrusions, de contrôle d'accès et de sécurité en général. Courant continu nominal de 12 Vdc-4A intégralement disponible à la charge via la sortie régulée et jusqu'à 0,5 A supplémentaires pour le chargement d'une batterie de réserve.
La tension universelle d'entrée secteur permet l'utilisation du bloc d'alimentation dans de nombreuses zones géographiques. La conception hautement efficace du découpage garantit un coût de fonctionnement réduit et génère moins de chaleur. Les dimensions réduites libèrent de l'espace pour des circuits imprimés ou câbles supplémentaires. La structure modulaire simplifie la maintenance.



Détails

- Courant continu nominal intégralement disponible à la charge.
- 0,5 A supplémentaires pour le chargement d'une batterie de réserve
- Composants électroniques haute efficacité qui réduisent le coût et les températures de fonctionnement
- Conception sûre pour l'installateur : tous les composants électroniques haute tension sont intégralement isolés.
- Protection électronique complète contre les courts-circuits et les surcharges à la sortie de la charge en fonctionnement secteur
- Circuit de protection contre les surtensions secteur
- Détection de l'intrusion couvercle
- Structure modulaire pour une maintenance et une installation aisé
- Voyant d'alimentation secteur LED Rouge

PM844-A

Alimentation en coffret, 4 A, 12 VDC, peut recevoir 1 batterie 12 V / 17 Ah (BS131NS3), dimensions coffret 355 x 330 x 80 mm

Spécifications techniques

Output

Power output voltage	13,8 VCC
Power output current mains	4 A

Physical

Colour	Weiß
Form factor	Stahlschrank

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57