PM844-A

Alimentatore switching, 12 VCC, 4 A

Il PM844-A è un alimentatore "pronto all'uso".E' composto da un alimentatore switching e dai morsetti/fusibile per la rete elettrica in contenitore d'acciaio.



Dettagli

- Erogazione del carico nominale e continuo
- Corrente aggiuntiva di 0.5 A per la ricarica della batteria di riserva
- Circuito di protezione per evitare la scarica completa della batteria
- Composizione modulare per una semplice installazione e manutenzione
- Protezione elettronica totale contro i cortocircuiti e i sovraccarichi sull'uscita del carico quando funziona con lalimentazione di rete
- Apertura coperchio dotato di contatto antimanomissione
- E' disponibile uno spazio maggiore per le schede aggiuntive
- Circuito di protezione contro le sovratensioni della rete elettrica
- 2 contatti puliti per segnalazione di guasto (mancanza alimentazione + guasto batteria)
- Circuito di protezione per evitare la scarica completa della batteria
- LED di guasto colore rosso
- Rivelazione guasto batteria scollegata

PM844-A

Alimentatore switching, 12 VCC, 4 A

Specifiche tecniche

Output

Power output voltage	13,8 VCC
Power output current mains	4 A

Physical

Colour	Hvid
Form factor	Stål kabinet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57